

Scheda della famiglia di prodotto

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Ricambio originale



I ricambi originali economicamente convenienti per mezzi pesanti

Con le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL per circuiti stampati, OSRAM offre un'ampia gamma di ricambi originali per mezzi pesanti. Le lampade sono caratterizzate da un'affidabile qualità OEM e possono essere usate per l'illuminazione della strumentazione e degli interruttori.



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici					Dati fotometrici
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tolleranza della potenza in ingresso	Tensione di prova	Flusso luminoso
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	1,6 W	24 V	1 W	±10 %	28,0 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	1,6 W	24 V	1 W	±10 %	28,0 V	6,4 lm

Descrizione del prodotto	Tolleranza flusso luminoso	Physical Attributes & Dimensions		
		Attacco (denominazione da norma)	Lunghezza	Diametro
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	±25 %	BX8.5d	23.5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	±25 %	B8.5d	23.5 mm	5 mm

Descrizione del prodotto	Colori e materiali	Durata		Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Colore attacco	Durata B3	Durata rispettando Tc	Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	Marrone rame	400 hr	2000 hr	4008321297211 4008321018984	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	Grigio ardesia	400 hr	2000 hr	4050300891606 4008321018861	Non contiene sostanze dichiarabili

Descrizione del prodotto	Numero di dichiarazione nel database SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	Non contiene sostanze dichiarabili

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

