

Техническое описание продукта

XENARC ORIGINAL D2S

Гарантия – 4 года



Оригинальная запасная часть с гарантией на 4 года

Лампы XENARC ORIGINAL впечатляют качеством оригинальной запасной части (ОЕМ). Лампы этой линейки установлены на миллионах новых автомобилей известных производителей, в качестве базовой комплектации и в качестве оригинальных запасных частей. Цветовая температура ламп OSRAM XENARC ORIGINAL достигает 4500 К, она максимально приближена к естественному дневному свету тем самым делая вождение автомобиля более комфортным. Для сравнения – обычные галогенные лампы достигают цветовой температуры только 3200 К. Благодаря исключительной яркости эти лампы обеспечивают лучшую видимость на дороге. Гарантия OSRAM — 4 года. Обращаем ваше внимание: ксеноновые лампы XENARC рекомендуются к замене специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

| | |
|--|--------|
| Мощность на входе | 35 W |
| Номинальное напряжение | 85 V |
| Номинальная мощность | 35 W |
| Тестовое напряжение | 13,5 V |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±3 % |

Фотометрические данные

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Световой поток | 3200 lm |
| Допуск по отклонению светового потока | ±15 % |
| Цветовая температура | 4100 K |

Физические характеристики и размеры



| | |
|--------------|---------|
| Диаметр | 9 mm |
| Вес продукта | 16.10 g |
| Длина | 77.3 mm |
| Цоколь | P32d-2 |

Срок службы

| | |
|----------------------------|---------|
| Продолжительность жизни B3 | 2000 hr |
| Срок службы Tc | 3000 hr |
| Гарантия | 4 years |

Возможности / мощности

| | |
|------------|-----|
| Технология | HID |
|------------|-----|

Сертификаты и Стандарты

Техническое описание продукта

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ECE-категория | D2S ¹⁾ |
| Сертификация/Соответствие стандартам | Знак одобрения E1 |

¹⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Нормативная и природоохранная информация




| Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (ЕС) 1907/2006 (REACH) | |
|--|---|
| Основной идентификатор изделия | 4008321192882 4008321184573 4008321192868 4062172396745 4008321202062 4052899600447 |
| Список компонентов вещества 1 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| CAS-номер вещества 1 | 7439-92-1 |
| Номер декларации в базе данных SCIP | 0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de |

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321184573 | XENARC ORIGINAL D2S | Folding carton box 1 | 33 mm x 33 mm x 87 mm | 0.55 dm ³ | 25.00 g |
| 4008321874634 | XENARC ORIGINAL D2S | Shipping carton box 4 | 78 mm x 74 mm x 91 mm | 0.53 dm ³ | 121.00 g |
| 4062172396745 | XENARC ORIGINAL D2S | HFB ECO 1 | 90 mm x 51 mm x 120 mm | 0.55 dm ³ | 41.00 g |
| 4062172396752 | XENARC ORIGINAL D2S | Shipping carton box 4 | 216 mm x 101 mm x 134 mm | 2.92 dm ³ | 230.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| Файл | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности |
|  | Addon Technical Information Product Certificates HID |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D2S 66240 |

Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Техническое описание продукта

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM