

Technický list řady výrobků

ORIGINAL MINIXEN

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL MINIXEN signální žárovky mohou být použity pro osvětlení interiéru i jako osvětlení na čtení. Objevte tyto originální náhradní díly OSRAM se spolehlivou kvalitou prvovýroby a širokým sortimentem výrobků.



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Světelný tok
ORIGINAL MINIXEN 2886X	6 W	12 V	6 W	±10 %	13,5 V	85 lm
ORIGINAL MINIXEN 3886X	6 W	12 V	6 W	±10 %	13,5 V	80 lm

Popis výrobku	Physical Attributes & Dimensions			Životnost
	Patice	Délka	Průměr	Životnost B3
ORIGINAL MINIXEN 2886X	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	400 hr
ORIGINAL MINIXEN 3886X	BA9s	27.4 mm	9 mm	400 hr

Popis výrobku	Životnost Tc	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		ECE kategorie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ORIGINAL MINIXEN 2886X	1000 hr	-	4050300888668 4052899560604 4008321094667	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL MINIXEN 3886X	1000 hr	-	4050300885896 4008321095787	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

