

6.6 A Current Controlled Halogen - Pk30d Base Lamps for Series Operation


Druh použití


- Osvětlení letišť



Vlastnosti produktu

- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistance to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free





Connector A, female

PK30d Connector A female

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Informace o produktu	Parametry		Životnost
Popis výrobku	LIF	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Average Rated Life
64319 Z/C 45-15	-	45 W	6.8 V	1500 hr
64317 C 45-15	J1/76	45 W	6.8 V	1500 hr
64317 IRC-C 45-30	J1/76	45 W	6.82 V	3000 hr
64318 A 45-15	J1/77	45 W	6.8 V	1500 hr
64328 HLX-A 65-15	-	65 W	9.8 V	1500 hr
64328 HLX-Z/C 65-15	-	65 W	9.8 V	1500 hr
64341 HLX-A 100-15	J1/79	100 W	15.2 V	1500 hr
64341 HLX-Z/C 100-15	J1/79	100 W	15.2 V	1500 hr
64342 HLX-C 100-15	J1/80	100 W	15.2 V	1500 hr
64361 HLX-A150-15	J1/83	150 W	22.7 V	1500 hr
64361 HLX-Z/C150-15	J1/83	150 W	22.7 V	1500 hr
64382 HLX-A 200-15	J1/84	200 W	30.3 V	1500 hr
64318 Z/C 45-15	J1/77	45 W	6.8 V	1500 hr
64319 A 45-15	-	45 W	6.8 V	1500 hr
64382 HLX-C 200-15	J1/84	200 W	30.3 V	1500 hr

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.