

XBO für NEC Projektoren


Anwendungsgebiete


- Digital Cinema Projection




Produkteigenschaften

- Extremely high luminance for digital cinema projection
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart






XBO Xenon Short Arc Lamp



XBO Digital Xenon Short Arc Lamp



Xenon Short Arc Lamp

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten		Lebensdauer	
	Nennleistung	Stromsteuerbereich	Warranty hours	Service Warranty Lifetime
XBO 1200 W/HPN OFR	1200 W	41...63 A	3000 hrs	3500 hr
XBO 2000 W/HPN L OFR	2000 W	60...85 A	3000 hrs	3500 hr
XBO 3000 W/HPN OFR	3000 W	77...108 A	1500 hrs	1900 hr
XBO 3000 W/HPN L OFR	3000 W	75...103 A	1900 hrs	2400 hr
XBO 4000 W/HPN OFR	4000 W	90...125 A	650 hrs	750 hr
XBO 4000 W/HPN L OFR	4000 W	90...125 A	1100 hrs	1400 hr
XBO 4500 W/HPN OFR	4500 W	108...150 A	1000 hrs	1300 hr
XBO 4500 W/HPN L OFR	4500 W	108...150 A	1300 hrs	1500 hr
XBO 4000W/HPN XL OFR	4000 W	92...132 A	1900 hrs	2100 hr
XBO 6000 W/HPN OFR	6000 W	120...163 A	650 hrs	800 hr
XBO 6000 W/HPN L OFR	6000 W	125...158 A	800 hrs	1200 hr
XBO 7000 W/HPN OFR	7000 W	135...175 A	300 hrs	500 hr

Sicherheitshinweise

Aufgrund ihrer hohen Leuchtdichte, UV-Strahlung und des Innendrucks im heißen und kalten Zustand dürfen XBO-Lampen nur in speziell dafür konstruierten geschlossenen Lampengehäusen betrieben werden. Xenon-Lampen haben eine hohe Betriebstemperatur und müssen nach Abschalten auf Raumtemperatur abkühlen, damit sie bei der Handhabung keine Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie bei der Handhabung dieser Lampen immer die mitgelieferten Schutzhüllen. Tragen Sie beim Aus- und Einpacken und beim Ein- und Ausbau der Lampen ohne Schutzhülle immer Schutzkleidung (Gesichtsschutz mit Halsschutz, Schutzschürze und fusselfreie, schnittfeste Handschuhe). Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Packungsbeilagen und Betriebsanleitungen.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.