

# XENARC ULTRA LIFE D2S

Невероятный срок службы, гарантия – 10 лет



Гарантия **OSRAM – 10 лет**

For a worry-free driving pleasure. Refer to [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) for precise conditions



Увеличенный срок службы  
До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными ксеноновыми лампами



Значительно длиннее срок службы  
Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность



До четырех раз более длительный срок службы  
XENARC ULTRA LIFE xenon lamps were developed with durability in mind. These long-life headlight lamps make life just that little bit more hassle-free, thanks to a lifetime up to four times longer compared to standard xenon lamps. Besides, these reliable lights impress with a service life up to 300,000 km (with an average annual mileage of 14,259 km and 60% light on)! For XENARC ULTRA LIFE lamps, OSRAM provides a unique 10 year guarantee for end consumers ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Thus, you not only save money on costly replacements, but also save yourself future stress and downtime. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional.

## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Мощность на входе	35 W
Номинальное напряжение	85.0 V
Номинальная мощность	35 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	±3 %

#### Фотометрические данные

Световой поток	3200 lm
Допуск по отклонению светового потока	±15 %
Цветовая температура	4300 K

### Physical Attributes & Dimensions



Диаметр	9 mm
Вес продукта	16.10 g
Длина	77.3 mm
Цоколь	P32d-2

#### Срок службы

Гарантия	10 years
----------	----------

#### Возможности / мощности

Технология	HID
------------	-----

#### Сертификаты и Стандарты


ECE-категория	D2S <sup>1)</sup>
Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E1

## Техническое описание продукта

1) Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

### Нормативная и природоохранная информация

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4062172404242   4052899425576   4052899429659
Список компонентов вещество 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e   0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2



ref\_pim\_amsproductinfographic  
s



### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899425576	XENARC ULTRA LIFE D2S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 92 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	36.00 g
4052899425583	XENARC ULTRA LIFE D2S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	176.00 g
4052899429659	XENARC ULTRA LIFE D2S	Hard Cover Box 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	124.00 g
4062172022064	XENARC ULTRA LIFE D2S	Shipping carton box 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	328.00 g
4062172404242	XENARC ULTRA LIFE D2S	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	62.00 g
4062172404259	XENARC ULTRA LIFE D2S	Shipping carton box 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm <sup>3</sup>	166.00 g

## Техническое описание продукта

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

Файл	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT

#### Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



# OSRAM