

Данные о продуктовой линейке

## Oval WL VX100-WD



Широкий луч

Широкая заливка светом на участке вблизи автомобиля



Дальность освещения до 50 м

Свет, которому доверяют



2 в 1: для переднего и заднего света

Идеально адаптирован к индивидуальным требованиям и потребностям для самых разнообразных применений



Классы защиты IP и IK

Протестировано и одобрено в лаборатории с сертификацией DIN

### Яркий светодиодный рабочий свет

Оцените исключительную видимость с OSRAM LEDriving Oval WL VX100-WD – компактными и мощными светодиодными рабочими фарами с широким лучом, которые сочетают доступность с высокой производительностью, качеством и долговечностью. Разработанные для выполнения самых разных задач, эти рабочие фары впечатляют световым потоком до 1500 люмен и широким распределением света с дальностью освещения до 50 метров. Излучая свет с цветовой температурой до 6000 K и оснащённые 4 высокоэффективными светодиодами OSRAM, они обеспечивают стабильную и надёжную яркость, значительно повышая безопасность работы как для вас, так и для окружающих.

Созданные для длительной эксплуатации, фары оснащены прочным литым алюминиевым корпусом и небьющейся поликарбонатной линзой. Они устойчивы к воздействию агрессивных факторов окружающей среды – пыли, воды, ударов, экстремальных температур и вибраций. Соответствуют стандартам IP6K8 и IP6K9K, что подтверждено в сертифицированной лаборатории имитации условий эксплуатации. Благодаря универсальности применения, эти светодиодные рабочие фары станут эффективным решением для грузовиков, строительной техники, сельскохозяйственных и коммерческих авто, а также



внедорожников. Дополнительно фары сертифицированы по ECE R148 для использования в качестве фонарей заднего хода. Будь то строительная площадка или бездорожье, OSRAM LEDriving Oval WL VX100-WD – это надёжное и эффективное решение, повышающее производительность и безопасность даже в самых сложных условиях<sup>1)</sup>. OSRAM предоставляет 2-летнюю гарантию<sup>2)</sup>.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Электрические параметры |                      | Фотометрические данные | Срок службы    |
|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
|                   | Номинальное напряжение  | Номинальная мощность | Световой поток         | Срок службы Тс |
| OVAL WL VX 100-WD | 12/24 V                 | 17 W                 | 1500 lm                | > 5000 hr      |

| Описание продукта | Нормативная и природоохранная информация<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                      |                                                                                                |                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                   | Список компонентов вещества 1                                                                                     | CAS-номер вещества 1 | Инструкция по безопасному использованию                                                        | Номер декларации в базе данных SCIP  |
| OVAL WL VX 100-WD | Lead                                                                                                              | 7439-92-1            | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | e99616df-e7a0-4d51-b623-bab2bbd2453c |

Загрузка данных

| Файл                                                                              |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDiving OVAL WL VX100-WD                |
|  | User instruction<br>GPRS_Инструкции по символам безопасности |

Советы по безопасности

Подробности применения - в техническом описании и инструкции

Соответствие стандартам

1) Дополнительные рабочие фары, не имеющие одобрения ECE для использования в качестве рабочих, разрешены к установке на любом транспортном средстве в соответствии с Немецкими правилами допуска транспортных средств к эксплуатации (StVZO) §52 (7). При этом их нельзя использовать и включать во время движения. Кроме того, необходимо учитывать специальные правила и законы других стран за пределами Германии. 2) Детальная информация на сайте: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.