

ORIGINAL - S8 WEDGE BASE

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen von OSRAM mit Plastiksockel bieten eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Passende Originalersatzteile sind für verschiedene Anwendungen erhältlich.

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Physical Attributes & Dimensions	Lebensdauer
	Nennspannung	Nennleistung	Prüfspannung	Durchmesser	Lebensdauer B3
S8 WEDGE BASE 3157A	12.8 V	27/7 W	13,5 V	26.5 mm	550 / 2300 hr
S8 WEDGE BASE PY27/7W	12.8 V	27/7 W	13,5 V	26.5 mm	460 hr
S8 WEDGE BASE P27W	12 V	27 W	13,5 V	26.5 mm	
S8 WEDGE BASE P27/7W	12 V	27/7 W	13,5 V	25.4 mm	

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer Tc	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
		ECE-Kategorie	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
S8 WEDGE BASE 3157A	1315 / 5500 hr ¹⁾	-	4052899304291	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
S8 WEDGE BASE PY27/7W	1100 hr	PY27/7W	4052899178731	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
S8 WEDGE BASE P27W	1200 hr	P27W	4008321090621	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
S8 WEDGE BASE P27/7W	600 / 5000 hr	P27/7W	4008321090683 4008321785190 4052899183414	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

¹⁾ Wendel 1

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates AUX

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

