

Fiche de données gamme de produits

## ORIGINAL - PSX

Pièces de rechange OSRAM



Pièces de rechange OSRAM

Découvrez nos lampes ORIGINAL PSX. Les pièces de rechange sont des types de lampes de détresse pour différentes applications. Elles procurent un flux lumineux élevé et constant.

## Fiche de données gamme de produits

### Fiche technique

| Description produit   | Données électriques |                  |                    |                 | Données photométriques |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
|                       | Puissance           | Tension nominale | Puissance nominale | Tension d'essai | Flux lumineux          |
| ORIGINAL - PSX PS19W  | 20 W                | 12 V             | 19 W               | 13,5 V          | 350 lm                 |
| ORIGINAL - PSX PS24W  | 25 W                | 12 V             | 24 W               | 13,5 V          | 500 lm                 |
| ORIGINAL - PSX PSX24W | 25 W                | 12 V             | 24 W               | 13,5 V          | 500 lm                 |
| ORIGINAL - PSX PSX26W | 26 W                | 12 V             | 24 W               | 13,5 V          | 500 lm                 |
| ORIGINAL - PSX P13W   | 13 W                | 12 V             | 13 W               | 13,5 V          | 250 lm                 |
| ORIGINAL - PSX PW24W  | 25 W                | 12 V             | 24 W               | 13,5 V          | 500 lm                 |
| ORIGINAL - PSX PWY24W | 25 W                | 12 V             | 24 W               | 13,5 V          | 300 lm                 |
| ORIGINAL - PSX PY24W  | 25 W                | 12 V             | 24 W               | 13,5 V          | 300 lm                 |
| ORIGINAL - PSX PSY24W | 25 W                | 12 V             | 24 W               | 13,5 V          | 300 lm                 |

| Description produit   | Flux lumineux tolérant | Physical Attributes & Dimensions | Durée de vie    |                 | Certificats & Normes | Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|
|                       |                        | Diamètre                         | Durée de vie B3 | Durée de vie Tc | Catégorie ECE        | Identifiant primaire de l'article  |
| ORIGINAL - PSX PS19W  | ±15 %                  | 18.5 mm                          | 500 hr          | 1000 hr         | PS19W                | 4052899600546  |
| ORIGINAL - PSX PS24W  | +10 %; -20 %           | 18.5 mm                          | 500 hr          | 1000 hr         | PS24W                | 4052899600584  |
| ORIGINAL - PSX PSX24W | +10 %; -15 %           | 18.5 mm                          | 500 hr          | 1000 hr         | PSX24W               | 4052899600560  |
| ORIGINAL - PSX PSX26W | +10 %                  | 18.5 mm                          | 500 hr          | 1000 hr         | PSX26W               | 4062172160100  |
| ORIGINAL - PSX P13W   | +15% / -20 %           | 15.0 mm                          |                 | 1500 h average  | P13W                 | 4062172094283   4062172419864   4062172418690  |
| ORIGINAL - PSX PW24W  |                        | 18.5 mm                          |                 | 500hr average   | PW24W                | 4062172406116  |
| ORIGINAL - PSX PWY24W |                        | 18.5 mm                          |                 | 500hr average   | PWY24W               | 4062172406147  |
| ORIGINAL - PSX PY24W  |                        | 18.5 mm                          |                 | 500hr average   | PY24W                | 4062172406178   4062172434829  |
| ORIGINAL - PSX PSY24W |                        | 18.5 mm                          |                 | 500hr average   | PSY24W               | 4062172406208  |



| Description produit  | Liste des substances candidate Substance 1 | Numéro de déclaration dans la base de données SCIP |
|----------------------|--|--|
| ORIGINAL - PSX PS19W | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |

## Fiche de données gamme de produits

| Description produit   | Liste des substances candidate Substance 1 | Numéro de déclaration dans la base de données SCIP |
|-----------------------|--|--|
| ORIGINAL - PSX PS24W  | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - PSX PSX24W | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - PSX PSX26W | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - PSX P13W   | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - PSX PW24W  | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - PSX PWY24W | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - PSX PY24W  | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |
| ORIGINAL - PSX PSY24W | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |

## Fiche de données gamme de produits

### Données de téléchargement

| Dossier   |  |
|---|--|
|  | User instruction<br>GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité |
|  | Addon Technical Information<br>Product Certificates AUX            |

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

