

ORIGINAL - PSX P13W

Запасные детали OSRAM



Запасные детали OSRAM

Откройте для себя наши лампы ORIGINAL PSX. Эти запасные части представляют собой сигнальные лампы различного назначения. Они обеспечивают высокий и постоянный световой поток.

Техническое описание продукта

Technical data

General Product Information

Номер заказа	828
--------------	-----


Электрические параметры

Мощность на входе	13 W
Номинальное напряжение	12.0 V
Номинальная мощность	13 W
Тестовое напряжение	13,5 V

Фотометрические данные

Световой поток	250 lm
Допуск по отклонению светового потока	+15% / -20 %

Physical Attributes & Dimensions



Диаметр	18.5 mm
Вес продукта	9.60 g
Длина	46.7 mm
Цоколь	PG18.5d-1

Срок службы

Срок службы T _c	1500 h average
----------------------------	----------------

Возможности / мощности

Технология	AUX ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Сертификаты и Стандарты

Техническое описание продукта

ECE-категория	P13W
---------------	------

Нормативная и природоохранная информация

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4062172094283
Список компонентов вещества 1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Номер декларации в базе данных SCIP	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172094283	ORIGINAL - PSX P13W	FS ECO 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	13.00 g
4062172094306	ORIGINAL - PSX P13W	Shipping carton box 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1472.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM