

Данные о продуктовой линейке

LEDinspect WIRE-FREE PRO 600



Совместим с беспроводной зарядкой

Просто разместите фонарь на беспроводной зарядной станции, чтобы надежно зафиксировать и зарядить его



600 люмен

Направляйте яркий белый свет 5700K именно туда, где он нужен больше всего



Долговечная эксплуатация

Соответствует стандартам IK08 и IP54, выдерживая суровые условия профессиональной мастерской



Самый простой способ зарядить инспекционный фонарь

Инспекционные фонари являются важной частью набора инструментов любого профессионала. С беспроводными фонарями OSRAM больше нет необходимости искать и подключать правильный кабель для зарядки - достаточно просто поместить устройство на магнитную зарядную станцию. Такое инновационное решение обеспечивает максимальное удобство и помогает работать без лишних перерывов.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Общая информация о продукте	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Номинальная мощность	Номинальное напряжение
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL421	5 W	3.7 V

Описание продукта	Фотометрические данные			Физические характеристики и размеры
	Цветовая температура	Световой поток	Цветность светодиода	Вес продукта
INSPECTION LAMP	5700 K	600 lm	белый	300.00 g

Описание продукта	Длина	Ширина	Высота	Срок службы
				Гарантия
INSPECTION LAMP	205.0 mm	55.0 mm	45.0 mm	2 years

Описание продукта	Возможности / мощности	Условия поставки	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Технология	Вт-ч на батарею [MPRD]	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1
INSPECTION LAMP	LED	9.62	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
INSPECTION LAMP	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	26c8b24d-65fc-44be-938d-14097cb7f78a

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	User instruction LEDinspect WIRE-FREE PRO 600

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.